

1. But de la norme

L'objectif de cette norme est de préciser les informations de base qu'un fabricant d'un modèle doit fournir. Une distinction est faite entre :

- Informations indispensables à l'achat d'un modèle et devant figurer à l'extérieur de l'emballage et
- Informations nécessaires au fonctionnement optimal de ce modèle et qui doivent figurer dans la notice.

2. Informations mentionnées sur l'emballage

Ceux-ci doivent permettre à l'utilisateur de vérifier si le modèle est adapté à l'exploitation envisagée. Cela comprend :

- le numéro du catalogue,
- le système électrique,
- le numéro du véhicule,
- l'échelle,
- la taille nominale,
- la longueur,
- le rayon minimum,
- la compagnie ferroviaire et
- l'époque (par exemple IIIa).

Si possible, les symboles normalisés de NEM 006 doivent être utilisés.

Si le modèle n'est pas visible dans l'emballage, une photo ou un dessin devra être joint à l'emballage. Pour les véhicules de toutes les échelles nominales, les décodeurs installés et les interfaces de décodeur existantes doivent être spécifiés ainsi que le numéro NEM. Dans la taille nominale H0, le système d'exploitation doit également être indiqué (par exemple avec les symboles C1 ... C5 selon NEM 006).

Les informations peuvent être imprimées sur l'emballage ou sur une étiquette collée sur le paquet.

3. Informations contenues dans la notice

3.1 Généralités

Ces informations doivent être de préférence disponibles dans la langue du pays dans lequel le modèle est proposé, dans le respect de la législation nationale, et doivent contenir principalement l'identification complète du fabricant :

- adresse postale,
- adresse email,
- site internet,
- conditions de garantie

Ces informations et d'autres informations doivent également être fournies via un QR code.

3.2 Utilisation du véhicule

- série/type de matériel et numéro de modèle,
- accès aux informations sur l'exploitation avec les couleurs du modèle grandeur selon l'époque concernée

3.3 Données techniques

- la longueur,
- poids,
- le rayon minimum,
- groupe de véhicules selon NEM 301,
- système d'alimentation,
- tension maximale autorisée,
- consommation électrique maximale en vue de l'installation d'un décodeur,
- la norme NEM concernée,
- en cas de présence d'un décodeur, ses caractéristiques, et les valeurs des CV prédéfinies du décodeur

Le constructeur indiquera les limites d'application de la garantie en cas d'interventions sur le modèle.

3.4 Entretien

- les instructions pour le démontage du modèle et l'accès aux équipements intérieurs,
- liste des pièces de rechange, pièces interchangeables et pièces supplémentaires pouvant être remplacées par l'utilisateur,
- les instructions pour la fixation des accessoires et l'échange des attelages,
- les instructions pour réaliser la lubrification

Pour les engins moteur :

- le remplacement des bandages d'adhérence